


Motorlu Güç Devir Sayfaları

Geared Motors Performance Tables

Leistung und Drehzahlübersicht von Getriebemotoren



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad. Yük Çıkış	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Price Ref.
Leistung P _g [kW] P _g [HP]	Abtriebswelle Drehzahlen n ₂ [r.p.m]	Abtriebswelle Drehmomente M ₂ [Nm]	Übersetzung i	Zul.Querkräfte (Abtrieb) F _{qam} [N]	Betriebsfaktor f _s	Typ	Nennstrom [A]	Gewicht ~ [kg]	Maße Seite f	Preis No.
0,75 1,0	9,2	726	97,62	6265	0,8	MR283-90S/6 NR283-90S/6	2,10	42 44	108	MR139 NR139
	10	661	137,91	7990	0,9	MR283-80/4b NR283-80/4b	2,00	41 45	108	MR140 NR140
	12	548	114,14	9297	1,1					
	14	469	97,62	9035	1,3					
	16	411	85,60	8802	1,5					
	18	364	75,68	8575	1,6					
	22	307	63,65	8247	2,0					
	26	261	54,12	7934	2,3					
	30	224	46,37	7635	2,5					
	33	203	41,96	7442	2,7					
	12	581	121,03	5.409	0,8	MR273-80/4b NR273-80/4b	2,00	32 34	106	MR141 NR141
	13	545	113,52	5.715	0,8					
	15	463	96,52	6.349	1,0					
	17	403	83,83	6.758	1,1					
	19	353	73,35	7.043	1,3					
	23	292	60,66	7.306	1,5					
	28	244	50,59	7.429	1,8					
	33	205	42,41	7.128	2,2					
	38	177	36,55	6.746	2,5					
	46	148	30,48	6.312	3,1					
	21	327	68,03	6609	0,9	MR203-80/4b NR203-80/4b	2,00	30 32	105	MR142 NR142
	24	286	59,43	6451	1,0					
	25	268	55,74	6373	1,0					
	30	228	47,39	6167	1,2					
	32	212	43,94	6067	1,3					
	34	199	41,16	5980	1,4					
	39	174	36,02	5800	1,6					
	49	136	28,35	6628	2,1					
	57	119	24,77	6297	2,3					
	60	112	23,23	6147	2,4					
	61	112	23,01	6034	2,5	MR202-80/4b NR202-80/4b	2,00	30 31	105	MR143 NR143
	70	98	20,10	5744	2,6					
	74	92	18,85	5612	2,8					
	87	78	16,03	5293	3,1					
	28	240	49,81	3506	0,8	MR173-80/4b NR173-80/4b	2,00	20 21	104	MR144 NR144
	31	221	45,90	3484	0,9					
	33	206	42,87	3462	1,0					
	39	174	36,24	3394	1,1					
	46	146	30,26	3304	1,4					
	54	126	26,10	3221	1,6					
	67	102	20,92	3529	2,0	MR172-80/4b NR172-80/4b	2,00	20 22	104	MR145 NR145
	77	90	18,28	3388	2,2					
	82	84	17,14	3323	2,4					
	96	71	14,57	3162	2,7					
	111	62	12,66	3027	3,1					
	126	54	11,08	2903	3,3					
	40	170	35,21	2088	0,8	MR103-80/4b NR103-80/4b	2,00	19 22	103	MR146 NR146
	43	156	32,25	2086	0,9					
	48	142	29,40	2078	1,0					
	56	120	24,86	1969	1,1					
	64	106	21,96	1952	1,1					